

# Scanner de bureau sans fil compact

## ADS-1250W



Grâce à son format compact, ses applications qui simplifient les flux de travail, ses options de connectivité sans fil et USB, ses vitesses de numérisation rapides et ses fonctions d'optimisation de l'image, le scanner ADS-1250W de Brother est le choix idéal pour les bureaux à domicile, les petits bureaux et les professionnels sur la route.

## PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

### Numérisation rapide pour vous permettre de garder le rythme.

Numérisation de documents recto et recto verso en couleur et en noir et blanc en un seul passage à une vitesse allant jusqu'à 25 ppm<sup>1</sup>.

### Portable et équipé d'un système d'alimentation pratique.

Grâce à son port USB 3.0, ce scanner au design compact vous permet de l'alimenter facilement à partir d'un ordinateur portable ou d'un PC; une caractéristique essentielle pour les professionnels sur la route<sup>7</sup>.

### Numérisation automatique de documents variés.

Numérisez facilement des documents en tout genre, comme des cartes de plastique, des reçus et des photos d'une longueur maximale de 34 po à partir du chargeur automatique de documents d'une capacité de 20 pages.

### Connexion en tout temps.

Numérisation sans fil ou au moyen de l'interface USB 3.0 vers un PC ou des appareils mobiles<sup>3</sup>.

### Optimisez vos processus d'affaires.

Numérisez vos documents vers différentes destinations, notamment vers des fichiers<sup>2</sup>, des logiciels de ROC<sup>2</sup>, des applications de courriels, des appareils mobiles<sup>3</sup> et des clés USB<sup>4</sup>.

### Numérisation vers des appareils mobiles.

Numérisez facilement vos documents vers différents appareils mobiles<sup>3</sup> grâce à l'application iPrint&Scan de Brother.

### Numérisation polyvalente.

La numérisation de cartes de plastique est désormais plus simple et plus pratique grâce à la fente spécialement conçue à cet effet.

### Optimisation des images et du texte pour le stockage et le classement.

Optimisez la qualité des documents numérisés grâce aux fonctions de numérisation améliorées, comme la détection et le réglage des couleurs automatiques, la rotation de l'image (sur PC seulement), la suppression des bavures et de l'arrière-plan et l'amélioration du texte et de la couleur.

### Faites-en plus avec notre suite logicielle.

Notre suite logicielle comprend, entre autres, un logiciel de gestion de documents et de ROC<sup>6</sup>.

### À vos côtés.

Garantie limitée de 1 an et soutien technique en ligne ou par clavardage gratuit pour toute la durée de vie de votre produit.

**brother**

## Caractéristiques du produit :

Type de scanner	Double CIS
Interfaces standards	Sans fil, Micro USB 3.0
Connectivité réseau	Sans fil
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 20 feuilles
Vitesse de numérisation <sup>1</sup>	Jusqu'à 25 ppm (couleur et monochrome)
Vitesse de numérisation recto verso <sup>1</sup>	Jusqu'à 50 ipm (couleur et monochrome)
Affichage	Non
Format du document (maximal)	8,5 po (L) x 34 po (H)
Format du document (minimal)	2.0 po (L) x 2,76 po (H)
Résolution de numérisation (maximale)	Optique : 600 x 600 ppp Interpolée : 1200 x 1200 ppp
Profondeur de couleur en bits	48 bits int./24 bits ext.
Profondeur de l'échelle de gris en bits	256 niveaux
Destinations de numérisation	Fichier <sup>2</sup> , image <sup>2</sup> , ROC <sup>2</sup> , courriel, appareils mobiles <sup>3</sup> et clé USB <sup>4</sup>
Logiciels inclus <sup>5</sup>	Power PDF, PaperPort 14 SE, Brother iPrint&Scan
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7(SPI) Mac® OS X v10.11.6, 10.12.x, 10.3.x Linux
Compatible avec les appareils mobiles <sup>3</sup>	Oui
Interface USB directe	Oui
Compatibilité avec TWAIN	Oui
Cycle de fonctionnement quotidien	Jusqu'à 1 000 numérisations/jour
Source d'alimentation	Alimentation secteur (110-120 V)
Consommation d'énergie	Env. 9W (numérisation) Env. 4,2W (mode Prêt) Env. 1,4W (mode Veille)
Garantie	Garantie limitée de 1 an

## Fournitures\* :

PUR-2001C*	Rouleau de séparation (approx. 100 000 numérisations)
SP-2001C*	Tampon de séparation (approx. 10 000 numérisations)

## Contenu de la boîte :

Scanner ADS-1250W Brother
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide
Feuille de garantie
Fiche d'enregistrement du produit

## Autres renseignements :

Code CUP	012502651970
Dimensions de l'unité	380 x 103 x 83 mm
Poids de l'unité	1,5 kg
Dimensions de la boîte	381 x 157 x 200 mm
Poids de la boîte	1,9 kg

\* Achat additionnel requis.

1. Vitesse de numérisation couleur et monochrome au format lettre à 300 ppp.
2. Lorsqu'il est connecté à un PC avec le logiciel approprié.
3. Nécessite une connexion à un réseau sans fil.
4. Lecteur de mémoire Flash USB vendu séparément.
5. Les pilotes et la suite logicielle peuvent être téléchargés sur le site Web du fabricant. Connexion Internet requise. Se reporter au guide de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements.
6. Fonctionnalités dépendantes du pilote et du logiciel téléchargés. La suite de programmes de gestion de documents peut être téléchargée séparément sur le site Web du fabricant. Connexion Internet requise. Se reporter au guide de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements.
7. Nécessite un ordinateur compatible à USB 3.0 et un câble (non inclus).