

# MFC-J680DW Tout-en-un jet d'encre couleur compact et facile à connecter

Impression • Copie • Numérisation • Télécopie

Chargeur automatique de documents d'une capacité de 20 feuilles

Web Connect<sup>2</sup> et impression via appareils mobiles<sup>□</sup>



Écran tactile de 2,7 po

Configuration du réseau sans fil facile

SÉRIE  
WORK SMART



## Principales fonctionnalités :

### Configuration du réseau sans fil facile

- Aidez à gagner du temps et à accroître votre efficacité avec la configuration facile du réseau sans fil, Ethernet et Wi-Fi Direct<sup>®</sup>.

### Impression via appareils mobiles<sup>□</sup>

- Impression via appareils mobiles avec : AirPrint<sup>™</sup>, Google Cloud Print<sup>™</sup>, Mopria<sup>™</sup>, Wi-Fi Direct<sup>®</sup> et Brother iPrint&Scan.

### Impression recto verso automatique

- Économisez du papier avec l'impression recto verso automatique.

### Capacité d'alimentation papier

- Capacité papier de 100 feuilles jusqu'au format Légal (8,5 po x 14 po).

### Gestion de papiers spéciaux

- Imprimez sur du papier photo, du papier cartonné ou d'autres supports spéciaux à l'aide du bac d'alimentation manuelle à feuille unique.

### Chargeur automatique de documents

- Le chargeur automatique de documents accepte jusqu'à 20 feuilles pour la copie, la numérisation et la télécopie autonomes.

### Écran tactile

- Parcourez facilement les menus sur l'écran tactile de 2,7 po.

### Web Connect

- Numérisez vers les services infonuagiques les plus populaires tels que Google Drive<sup>™</sup>, Dropbox, Facebook<sup>™</sup>, Box, OneNote<sup>®</sup> et plus encore.<sup>2</sup>

### Applis infonuagiques Brother<sup>°</sup>

- Les applis Web gratuites de Brother vous permettent de saisir et de convertir des documents papier directement à partir de votre appareil.

### Garantie et soutien

- Garantie limitée de 1 an et assistance gratuite pour la durée de vie de votre appareil.

## Caractéristiques du produit :

<b>Technologie d'impression</b>	Jet d'encre couleur 4 cartouches
<b>Écran ACL (type/taille)</b>	Écran couleur de 2,7 po
<b>Format papier (maximum)</b>	Bac à papier : Jusqu'à 8,5 po x 14 po (légal)
<b>Vitesse d'impression (maximum)*</b>	Monochrome (ISO/IEC 24734) : Jusqu'à 12 ppm Couleur (ISO/IEC 24734) : Jusqu'à 10 ppm
<b>Résolution d'impression (maximum)†</b>	Jusqu'à 6000 x 1200 ppp
<b>Capacité d'impression recto verso</b>	Oui (jusqu'à 8,5 po x 11 po)
<b>Impression sans bordure‡</b>	Oui (jusqu'à 8,5 po x 11 po)
<b>Capacité d'alimentation du papier (maximum)</b>	Jusqu'à 100 feuilles
<b>Chargeur automatique de documents</b>	Oui (jusqu'à 20 feuilles)
<b>Interfaces standards*</b>	Sans fil (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Hi-speed USB 2.0 (haute vitesse)
<b>Vitesse de copie (maximum)*</b>	Monochrome (ISO/IEC 24735) : 6 ppm Couleur (ISO/IEC 24735) : 6 ppm
<b>Résolution de copie (maximum)†</b>	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp
<b>Réduction/agrandissement de copie</b>	De 25 % à 400 % par incréments de 1 %
<b>Options de copie</b>	Pile, tri, N-en-1, copie de carte d'identité, ajuster en fonction de la page, suppression de la couleur d'arrière-fond
<b>Type de scanner</b>	Vitre d'exposition couleur (CIS)
<b>Format de la vitre d'exposition</b>	Format Lettre (8,5 po x 11,7 po)
<b>Format de numérisation/copie (maximum)</b>	Format Lettre (8,5 po x 11 po)
<b>Résolution de numérisation (maximum)</b>	Optique : 2400 x 1200 ppp (vitre d'exposition) Interpolée : 19200 x 19200 ppp
<b>Modem télécopieur</b>	14,4 kbit/s
<b>Mémoire de télécopie (maximum)‡</b>	Jusqu'à 200 pages
<b>Emplacements de composition abrégée</b>	100 x 2
<b>Capacité PC Fax¹</b>	Oui (monochrome seulement)
<b>Connectivité Web²</b>	FACEBOOK™, PICASA Web Albums™, FLICKR®, GOOGLE DRIVE®, EVERNOTE®, DROPBOX, BOX, ONEDRIVE®, ONENOTE®, APPLIS INFONUAGIQUES BROTHER
<b>Applis infonuagiques Brother³</b>	Scan to Office, Outline&Copy, Outline&Scan, Outline&Remove, NoteScan, CentreCréatif™
<b>Systèmes d'exploitation compatibles⁴</b>	PC : Windows 8.1, 8, 7, Windows Vista®, XP Home, XP Professional; Windows Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2, 2003, 2003 R2 MAC : OS X v10.10.x, 10.9.x, 10.8.5
<b>Compatibilité avec appareils mobiles⁵</b>	AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria™, Wi-Fi Direct® et Brother iPrint&Scan
<b>Cycle de fonctionnement mensuel maximum³</b>	Jusqu'à 2500 pages
<b>Volume mensuel recommandé⁴</b>	Jusqu'à 50-1000 pages
<b>Garantie</b>	Garantie limitée de 1 an
<b>Homologué ENERGY STAR®</b>	Oui

\* Vitesse d'impression ISO basée sur la norme ISO/IEC 24734. La vitesse de copie ISO est basée sur la norme ISO/IEC 24735. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul des vitesses d'impression, visitez le [www.brother-usa.com/printspeed](http://www.brother-usa.com/printspeed).

† Les résolutions sont inscrites du ppp vertical au ppp horizontal.

‡ Impression sans bordure non disponible avec la fonction recto verso. Marges minimales par défaut de 0,12 po sur tous les côtés.

• Câbles non inclus.

¹ Monochrome seulement. Selon le tableau no 1 de l'ITU-T, à une résolution standard avec codage MMR.

² Pour les utilisateurs de Mac\*, seul l'envoi de télécopies est possible avec PC-Fax.

³ Nécessite une connexion Internet et un compte avec le service souhaité. Visitez le [www.connectprintshare.ca](http://www.connectprintshare.ca) pour plus de détails.

⁴ Nombre maximum de pages imprimées par mois, peut être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits Brother similaires. Pour une durée de vie de l'imprimante maximale, il est préférable de choisir une imprimante avec un cycle de fonctionnement dépassant de loin vos besoins d'impression.

## Fournitures et accessoires\* :

LC203BK	Cartouche noire à haut rendement (env. 550 pages)▲
LC203C	Cartouche cyan à haut rendement (env. 550 pages)▲
LC203M	Cartouche magenta à haut rendement (env. 550 pages)▲
LC203Y	Cartouche jaune à haut rendement (env. 550 pages)▲
LC201BK	Cartouche noire standard (env. 260 pages)▲
LC201C	Cartouche cyan standard (env. 260 pages)▲
LC201M	Cartouche magenta standard (env. 260 pages)▲
LC201Y	Cartouche jaune standard (env. 260 pages)▲
BP71GLTR	Papier glacé jet d'encre Innobella format Lettre (20 feuilles)▲
BP71GP20	Papier photo glacé Innobella 4 po x 6 po (20 feuilles)▲

## Contenu de la boîte :

MFC-J680DW BROTHER
Cartouches d'encre de départ noire, cyan, magenta, jaune LC201BK/C/M/Y*
Guide d'installation rapide et guide de l'utilisateur
Guide de sécurité du produit
Fiche d'enregistrement du produit
CD-ROM d'installation avec documentation pour Windows® et Mac OS‡
Cordon de ligne téléphonique

## Autres renseignements :

<b>Code CUP</b>	012502640363
<b>Dimensions de l'unité</b>	15,7 po x 13,4 po x 6,8 po
<b>Poids de l'unité</b>	18,1 lb
<b>Dimensions de la boîte</b>	18,8 po x 9,8 po x 18 po
<b>Poids de la boîte</b>	21,8 lb
<b>Pays d'origine</b>	Philippines



⁴ Nombre de pages imprimées recommandé par mois afin d'obtenir le meilleur rendement possible et de maximiser la durée de vie de l'imprimante. Les imprimantes sont conçues pour imprimer occasionnellement au-delà de cette quantité sans causer de dommages à l'appareil. Cependant, si vous imprimez régulièrement au-dessus de cette quantité, cela pourrait avoir un impact négatif sur la qualité d'impression et la durée de vie de l'appareil. Il est toujours mieux de choisir une imprimante dont la capacité d'impression maximale est supérieure à vos besoins au cas où vos besoins en impression augmenteraient.

• Achat additionnel requis.

▲ Rendement par page approximatif selon la norme ISO 24711. Pour plus d'information sur le rendement par page, visitez le [www.brother.com/pageyield](http://www.brother.com/pageyield).

‡ Voir les exigences système au [www.brother.ca](http://www.brother.ca).

⁺ En raison du processus d'initialisation du système d'encre, la cartouche de départ aura un rendement réel d'environ 80 % comparativement aux cartouches de remplacement de la série LC201.

□ Nécessite une connexion à un réseau sans fil. Visitez le [www.connectprintshare.ca](http://www.connectprintshare.ca) pour connaître tous les détails, la disponibilité et la compatibilité avec les appareils mobiles. Le téléchargement de l'application gratuite Brother™ iPrint&Scan n'est pas disponible dans tous les pays.

• Visitez le [www.brother.ca/nfc](http://www.brother.ca/nfc) pour la liste des appareils mobiles compatibles.

○ Connexion à Internet requise. Visitez le [www.connectprintshare.ca](http://www.connectprintshare.ca) pour plus de détails.