



Voici votre nouveau compagnon de numérisation portable qui vous suivra partout.

Scanner de bureau compact

Peu importe la fréquence à laquelle vous numérisez des documents, le scanner ADS-1300 est votre nouvel allié. Équipé d'un chargeur automatique de documents de 20 pages et d'une suite logicielle robuste, il permet de numériser rapidement et facilement une variété de documents, de les modifier ainsi que de les stocker en ligne, où et comme vous le voulez.

- Pratique, léger et portable.
- Vitesses de numérisation rapides jusqu'à 30 ppm¹.
- Numérisation recto et recto verso facile jusqu'au format 8,5 x 14 po.
- Branchement rapide à partir du port USB-C.
- Chargeur automatique de documents de 20 pages⁴.

ADS-1300

Scanner de bureau compact

brother
at your side

Caractéristiques du produit :

Fonctions de numérisation	
Type de scanner	Détecteur d'image à contact double, alimenté par feuilles
Vitesses de numérisation (max.) ¹	Recto : Jusqu'à 30 ppm (monochrome/couleur) Recto verso : Jusqu'à 60 ipm (monochrome/couleur)
Résolution de numérisation	Résolution optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Interpolée : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Profondeur de couleur	48 bits/24 bits
Niveaux de gris	256 niveaux
Capacités de numérisation	PC (Image, courriel, ROC, nuage, Fichier), clé USB
Fonctions de numérisation avancées	Réalignement automatique, format de numérisation automatique, rotation automatique de l'image, numérisation en continu, suppression de l'arrière-plan, suppression des pages vierges, amélioration des couleurs, suppression des bavures, numérisation 2 en 1, numérisation 1 en 2, suppression des trous perforés
Connectivité et compatibilité	
Interface standard	USB Type C 3.2 Gen1
Connectivité réseau	Non
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, 11 macOS v11.x/12.x/13.x
Pilotes de numérisation inclus	TWAIN, ICA, WIA, SANE
Compatibilité des pilotes avec les systèmes d'exploitation	Windows, Mac ^{MD} , Linux
Formats de fichiers pris en charge	PDF interrogeable, PDF sécurisé, PDF signé, PDF/A-1b, PDF compressé, TIFF, JPEG, TEXT, Word, Excel, PowerPoint
Interface USB directe	Oui
Services infonuagiques ²	Google Drive ^{MC} , OneDrive, Dropbox, Evernote, Box, OneNote, Expensify, SharePoint Online
Compatibilité avec les appareils mobiles ³	Non
Sécurité	
Fonctions de sécurité	Fente de verrouillage
Gestion du papier	
Capacité du chargeur automatique de documents (max.) ⁴	20 feuilles
Types de supports	Papier ordinaire, reçus (utilisation du support de numérisation recommandée), cartes professionnelles, cartes laminées ou en plastique (y compris les cartes embossées)
Poids du support (min/max)	13,8 lb à 34,1 lb
Épaisseur du support	0,08 mm à 0,14 mm (0,003 po x 0,006 po)
Épaisseur des cartes en plastique	Carte embossée : jusqu'à 1,24 mm (0,05 po) Sans embossage : jusqu'à 1,02 mm (0,04 po)
Format des documents (min/max)	2,0 po à 8,5 po (L), 2,76 po à 14,0 po (l)
Format des cartes de plastique	2,0 po à 2,7 po (L), 3,18 po à 3,55 po (l)
Généralités	
Écran	Non
Source d'alimentation	Alimentation par USB-C
Consommation d'énergie	CA : Environ 11 W / CC : Environ 9 W (numérisation) CA : Environ 5 W / CC : Environ 4 W (mode Prêt) CA : Environ 1,3 W / CC : Environ 1 W (mode Veille)
Logiciels inclus ⁵	Brother iPrint&Scan (appli de bureau) (Windows/Mac) Kofax PaperPort ^{MC} 14SE (Windows) Kofax Power PDF (Windows/Mac)
Cycle de fonctionnement quotidien maximal ⁶	Jusqu'à 1 000 feuilles
Garantie	Garantie limitée de 1 an

Accessoires et fournitures de remplacement :

SP-2001C	Tampon de séparation
CS-A3301	Support de numérisation en option (ensemble de 2)
OT-1001C	Bac de sortie
LK-1001C	Trousse de compatibilité

Autres renseignements :

Code CUP	012502674221
Code à barres ITF	30012502674222
Dimensions/poids de l'unité	11,3 po (L) x 4,0 po (P) x 3,3 po (H)/ 3,0 lb
Dimensions/poids de la boîte	14,5 po (L) x 6,2 po (P) x 7,9 po (H)/ 3,9 lb
Nombre d'unités par emballage d'expédition	3
Dimensions/poids de l'emballage d'expédition	19,3 po (L) x 15,0 po (P) x 8,9 po (H)/ 11,6 lb
Quantité par palette/Nombre de palettes	36 / 3
Pays d'origine	Chine
Tarif/Code harmonisé	8471.60.8000

Contenu de la boîte :

Brother ADS-1350W, câble USB Type C 3.2, Guide d'installation rapide, Guide de sécurité du produit, carte de garantie



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative en matière de protection de l'environnement est simple. Nous nous efforçons d'agir de manière responsable et respectueuse et d'avoir une incidence positive en contribuant à bâtir une société axée sur le développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



¹ Vitesse de numérisation couleur et monochrome avec toutes les fonctionnalités avancées éteintes, au format Lettre à 300 ppp.

² Connexion à Internet et compte avec le service souhaité requis.

³ Connexion à un réseau sans fil requise.

⁴ Capacité maximale basée sur l'utilisation de papier 20 lb.

⁵ Téléchargement gratuit possiblement requis.

⁶ Nombre maximal de pages imprimées par jour pouvant être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits Brother semblables. Pour maximiser la durée de vie du produit, il est préférable de choisir un scanner dont le cycle de fonctionnement excède vos besoins.