

# Scanner de bureau sans fil **ADS-2800W**



Ce scanner de bureau avec connectivité sans fil et câblée Gigabit Ethernet offre de puissantes fonctionnalités pour les moyens et grands groupes de travail, qui aident à simplifier la façon dont les documents sont saisis, traités et livrés.

## PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

### Numérisation recto verso.

Numérise les documents recto et recto verso en un seul passage, en couleur et en noir et blanc, à une vitesse pouvant atteindre 40 ppm.

### Chargeur automatique de documents d'une capacité de 50 pages.

La numérisation de documents de plusieurs pages à partir du chargeur automatique de documents d'une capacité de 50 feuilles permet de numériser facilement des cartes de visite et des cartes en plastique embossées, des reçus, des photos et des documents jusqu'à 196 po de longueur.

### Connectez-le à votre façon.

Interfaces réseau sans fil 802.11b/g/n et câblé Gigabit Ethernet, ainsi que les options de connectivité locale Wi-Fi Direct® et Hi-Speed USB 2.0.

### Numérisation monotouche.

Écran tactile couleur de 3,7 po avec 48 raccourcis programmables pour la numérisation monotouche vers des destinations courantes, y compris les applications dans le nuage<sup>A</sup> telles que GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®/EVERNOTE® for Business, DROPBOX, BOX / BOX for Business, Microsoft® OneNote® et OneDrive® / OneDrive® for Business.

### Fonctions de numérisation avancées.

Inclut la détection d'alimentation multiple ultrasonique, le mode 2-en-1 pour numériser des documents de 11 po x 17 po et le mode de numérisation en continu pour numériser un nombre illimité de pages dans un seul fichier.

### Fonctions de sécurité avancées.

Comprend : Verrouillage sécuritaire des fonctions, SSL, Enterprise Security (802.1x), authentification des utilisateurs du réseau et recherche d'adresse de messagerie d'entreprise via Active Directory® (incluant LDAP).

### Soutien au client

Garantie limitée d'un an et soutien en ligne ou par clavier en direct gratuit pour toute la durée de vie de votre scanner.

**brother**

## Caractéristiques du produit :

Type de scanner	Double CIS
Interfaces standards	Sans fil 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0
Connectivité réseau	Oui (avec et sans fil)
Capacité d'entrée papier	Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Vitesse de numérisation*	40 ppm (couleur et monochrome)
Vitesse de numérisation recto verso*	60 ipm (couleur et monochrome)
Affichage	Écran tactile couleur de 3,7 po « par toucher et glisser »
Format du document (maximal)	8,5 po (L) x 196 po (H) ^
Format du document (minimal)	2,0 po (L) x 2,76 po (H)
Résolution de numérisation (maximale)	Optique : 600 x 600 ppp Interpolée : 1200 x 1200 ppp
Profondeur de couleur en bits	30 bits int./ 24 bits ext.
Profondeur de l'échelle de gris en bits	256 niveaux
Destinations de numérisation	PC (fichier, image, courriel et ROC), impression, FTP/SFTP, serveur de messagerie, réseau, Microsoft® SharePoint®, clé USB†, applications infonuagiques‡ et appareils mobiles via Brother iPrint&Scan
Logiciels inclus	ABBYY® FineReader Sprint v.12, ABBYY® PDF Transformer+ (Windows®), Nuance™ PaperPort 14 SE (Windows®) et Brother Control Center
Systèmes d'exploitation compatibles	PC : Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32-bit seulement) Mac® : Mac® OS X v10.8.x et versions plus récentes Linux®
Compatible avec les appareils mobiles	Oui (Brother iPrint&Scan)
Fonctions de sécurité avancées	Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0, Active Directory
Interface USB directe	Oui
Compatibilité avec TWAIN	Oui (pilote Twain inclus)
Cycle de fonctionnement quotidien†	Jusqu'à 2 500 numérisations/jour
Source d'alimentation	Alimentation secteur (T10-120 V)
Consommation d'énergie	Env. 27W (numérisation) Env. 3,7W (mode Prêt) Env. 1,9W (mode Veille)
Garantie	Garantie limitée de 1 an

## Fournitures<sup>◇</sup>

CS-A3001	Feuille de support de remplacement (paquet de 5 - Rendement : env. 500 numérisations chaque)
CS-CA001	Feuille de support pour cartes en plastique (paquet de 5 - Rendement : env. 500 numérisations chaque)
PRK-A2001	Ensemble de rouleau (rendement : env. 200 000 pages)

## Contenu de la boîte :

Scanner ADS-2800W Brother
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide
Câble USB
Guide d'installation (en format DVD)
Guide de l'utilisateur
Feuille de support
Feuille de garantie
Fiche d'enregistrement du produit

## Autres renseignements :

Code CUP	12502642787
Dimensions de l'unité	306 x 258 x 250 mm
Poids de l'unité	4,55 kg
Dimensions de la boîte	382 x 254 x 330 mm
Poids de la boîte	6,20 kg

△ Requiert une connexion à Internet et un compte avec le service désiré; un achat supplémentaire pourrait être requis. Visitez le [www.connectprintshare.ca](http://www.connectprintshare.ca) pour plus de détails.

□ Nécessite une connexion à un réseau sans fil. Visitez le [www.connectprintshare.ca](http://www.connectprintshare.ca) pour connaître tous les détails, la disponibilité et la compatibilité avec les

† Nombre maximum de pages imprimées par jour, peut être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits Brother similaires. Pour maximiser la durée de vie du produit, il est préférable de choisir un scanner dont le cycle de fonctionnement excède vos besoins.

± Windows® seulement. Compatible avec Kofax VRS® 5.1 et versions plus récentes. Achat additionnel requis.

\* Vitesse de numérisation couleur et monochrome sans aucune fonctionnalité avancée, au format Lettre à 300 ppp. Visitez le [www.brother.ca](http://www.brother.ca) pour plus de détails.

^ Feuille unique, recto, bord 14-29 lb.

‡ Lecteur de mémoire Flash USB non inclus.

◇ Achat supplémentaire requis.