

ADS-3600w Scanner de documents sans fil haute vitesse pour les moyens et grands groupes de travail

Chargeur automatique de documents d'une capacité de 50 feuilles

Réseautage sans fil et Gigabit Ethernet



Écran tactile couleur « par toucher-glisser » de 3,7 po avec Web Connect^Δ

Numérisation recto verso en un seul passage jusqu'à 50 ppm (recto), 100 ipm (recto verso)*

Principales fonctionnalités :

Numérisation recto verso rapide

- Numérise les documents couleur recto et recto verso en un seul passage à une vitesse allant jusqu'à 50 ppm*.

Options de connectivité polyvalentes

- Inclut les interfaces standards de réseau sans fil 802.11b/g/n et Gigabit Ethernet câblé, ainsi que les options de connectivité locale Wi-Fi Direct[®] et SuperSpeed USB 3.0.

Écran tactile couleur « par toucher-glisser » de 3,7 po facile à utiliser, avec Web Connect^Δ

- Numérisez aisément et directement vers une variété de destinations, y compris les applis infonuagiques professionnelles^Δ telles que GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®/EVERNOTE® for Business, DROPBOX, BOX / BOX for Business, Microsoft® OneNote® et OneDrive® / OneDrive® for Business, directement à partir de l'écran du scanner.

Fonctions de numérisation avancées

- Inclut un capteur de bourrage papier, le mode 2 en 1 pour numériser les documents 11 po x 17 po et le mode de numérisation en continu pour numériser un nombre illimité de pages dans un seul fichier.

Équipé d'une suite logicielle puissante

- Incluant des programmes avancés de ROC, d'édition PDF et de gestion de documents.

Compatible avec Kofax VRS[‡]

- Le logiciel de traitement d'images conforme aux normes de l'industrie examine automatiquement les documents numérisés et applique les paramètres de correction d'image appropriés pour des résultats de numérisation optimaux.

Fonctions de sécurité avancées

- Le lecteur de carte NFC intégré et Active Directory permettent l'authentification des utilisateurs sur le réseau pour protéger contre l'accès non autorisé à l'appareil, et le verrouillage sécuritaire des fonctions vous permet d'administrer les permissions d'accès au scanner pour un total de 100 utilisateurs.

Intégration de Brother Solutions Interface (BSI)

- Permet aux développeurs d'accéder aux services Web internes de Brother afin de créer des solutions sur mesure et d'optimiser le flux de travail opérationnel.

Compatible avec les formats de pilotes conformes aux normes de l'industrie

- Les pilotes TWAIN, WIA, ICA, ISIS et SANE[†] facilitent la configuration pour numériser des documents dans une variété d'applications.

Soutien au client

- Garantie limitée de 1 an et assistance gratuite pour la durée de vie de l'appareil.

Caractéristiques du produit :

Type de scanner	Double CIS
Interfaces standards	Sans fil 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, SuperSpeed USB 3.0
Connectivité réseau	Oui (câblé et sans fil)
Capacité d'entrée papier	Chargeur automatique de documents de 50 pages
Vitesse de numérisation*	50 ppm (couleur et monochrome)
Vitesse de numérisation recto verso*	100 ipm (couleur et monochrome)
Affichage	Écran tactile couleur « par toucher-glisser » de 3,7 po
Format du document (maximal)	8,5 po (L) x 196 po (H) [^]
Format du document (minimal)	2,0 po (L) x 2,0 po (H)
Résolution de numérisation (maximale)	Optique : 600 x 600 ppp Interpolée : 1200 x 1200 ppp
Profondeur de couleur en bits	30 bits int./ 24 bits ext.
Profondeur de l'échelle de gris en bits	256 niveaux
Destinations de numérisation	PC (fichier, image, courriel et ROC), impression, FTP/SFTP, serveur de messagerie, réseau, Microsoft® SharePoint®, lecteur de mémoire Flash [‡] , applis infonuagiques [§] et périphériques mobiles via Brother iPrint&Scan [¶]
Logiciels inclus	ABBYY® FineReader Professional 11, ABBYY® PDF Transformer [†] (Windows®), Nuance™ PaperPort 14 SE (Windows®) et Brother Control Center
Systèmes d'exploitation compatibles	PC : Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32 bits seulement) Mac : Mac® OS X v10.8.x et versions plus récentes Linux®
Compatibilité avec TWAIN	Oui (pilote Twain inclus)
Compatibilité avec les appareils mobiles	Oui (Brother iPrint&Scan) [¶]
Sécurité avancée	Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0, Active Directory, lecteur de carte NFC [♦]
Interface USB directe	Oui
Cycle de fonctionnement quotidien [†]	Jusqu'à 5 000 numérisations/jour
Source d'alimentation	Alimentation secteur (110-120 V)
Consommation d'énergie	Env. 30W (numérisation) Env. 4,9W (mode Prêt) Env. 2,9W (mode Veille)
Garantie	Garantie limitée de 1 an

Fournitures et accessoires[§] :

CS-A3001	Feuille de support de remplacement (paquet de 5 - Rendement : env. 500 numérisations chaque)
CS-CA001	Feuille de support pour cartes en plastique (paquet de 5 - Rendement : env. 500 numérisations chaque)
PRK-A2001	Ensemble de rouleaux (rendement : env. 200 000 pages)

Contenu de la boîte :

Scanner ADS-3600w
Câble d'interface USB
Adaptateur secteur
Feuille de support
DVD d'installation
Guide de l'utilisateur (accessible à partir du DVD)
Guide d'installation rapide
Feuille de garantie
Fiche d'enregistrement du produit

Autres renseignements :

Code CUP	1 250264279 4
Dimensions de l'appareil	306 x 258 x 250 mm (L x P x H)
Poids de l'appareil	4,6 kg
Dimensions de la boîte	382 x 254 x 330 mm (L x P x H)
Poids de la boîte	6,2 kg



* Vitesse de numérisation couleur et monochrome sans aucune fonctionnalité avancée, au format Lettre à 300 ppp.

[^] Feuille unique, recto, bond 14-29 lb.

[‡] Lecteur de mémoire Flash USB non inclus.

[§] Compatible avec Kofax VRS® 5.1 et versions plus récentes, non inclus.

[†] Téléchargement du Pilote SANE disponible à partir du Centre de solutions Brother. Visitez solutions.brother.com.

[¶] Nécessite une connexion à un réseau sans fil. Visitez connectprintshare.ca pour connaître tous les détails, la disponibilité et la compatibilité avec les appareils mobiles.

[†] Nombre maximum de pages imprimées par jour, peut être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits Brother similaires.

Pour maximiser la durée de vie du produit, il est préférable de choisir un scanner dont le cycle de fonctionnement excède vos besoins.

^Δ Requiert une connexion à Internet et un compte avec le service désiré; un achat supplémentaire pourrait être requis.

[♦] Fonctionne avec le verrouillage sécuritaire des fonctions et/ou les solutions de tiers. Prend en charge les formats NFC suivants :

MIFARE Standard (Classic), MIFARE UltraLight, MIFARE UltraLight C, MIFARE DESFire, FeliCa et FeliCa Lite.

[◇] Achat supplémentaire requis.